

CONO cambio



Lampe raus, Lautsprecher rein

Hochwertiges Klangmodul als Ersatz für Standard QR 111 Leuchtmittel

“Lampe raus, Lautsprecher rein” – diese Möglichkeit bietet Ihnen unser CONO cambio. Vielfach werden Decken mit kardanischen Lichtsystemen bestückt und bilden eine homogene und synchrone Optik. In diesem Umfeld kann ein Lautsprecher als störend empfunden werden. Die universelle markenunabhängige Integration in alle handelsüblichen Lichtsysteme, welche für QR111 Leuchtmittel konzipiert sind, verleiht dem Klangmodul ein äußerst breites Einsatzfeld, ohne die Architektur negativ zu beeinflussen. Licht und Klang kommt somit eine wichtige Bedeutung zu, welche zur multifunktionalen Ausstattung von repräsentativen Räumen notwendig ist.

Technische Daten

Anwendung

Einbau Lautsprecher als Ersatz von QR111 Leuchtmitteln

Design

Farben
Abmessungen
Material Gehäuse

●
Ø 111 mm x 70 mm
Aluminium

Klang

CONO cambio 4	CONO cambio 16
Prinzip	Breitband 360°
Nennleistung	50 W / 90 W
Impedanz	4 Ω
Wirkungsgrad	86,2 dB
Maximum SRL	102,5 dB
Frequenzbereich	95-21.000 Hz

Installation

CONO cambio 4	CONO cambio 16
---------------	----------------

Gewicht
Anschlüsse

400 g
Blockklemme

400 g
Blockklemme