CONO candela SMART







Der zylinderförmige Deckenlaut-sprecher

Abgerundetes Design für die Deckenmontage

Der zylindrische Lautsprecher CONO candela SMART ist ein Funklautsprecher mit integriertem Digitalverstärker und ist für die Installation an Decken und Wänden geeignet. Die Musikübertragung erfolgt, wie bei allen SMART Produkten, mittels 1,9 GHz Technik über den SMARTplayer. Die Röhrenform des Lautsprechers aus glasfaserverstärktem Kunststoff verleiht ihm, mit nur 780 Gramm und einem Durchmesser von 110 mm bei einer Höhe von 105 mm, eine buchstäbliche Leichtigkeit. Das kleine Kraftwerk mit einer Ausgangsleistung von 40 Watt RMS ergänzt mit seiner Objektsprache perfekt das Deckenbild, speziell bei Sichtbeton. Wir empfehlen eine Monatgehöhe von 2 m oder mehr.

Produktkodex

200571	CONO candela SMART - SILVER
200572	CONO candela SMART - WHITE
200573	CONO candela SMART - BLACK

Technische Daten

Anwendung Wand- und Deckenlautsprecher

Design

Farben	● ○ ●
Abmessungen	110 x 105 mm
Material Gehäuße	Glasfaserverstärkter ABS Kunststoff

Klang

Prinzip	360°-Lautsprecher mit integriertem Verstärker und Funkmodul
Ausgangsleistung	40 W RMS
Bestückung	NewTec KA10 Lautsprecher 50W 4Ω
Wirkungsgrad	85,5 dB
Max. SPL	102,5 dB
Frequenzbereich	105-21.000 Hz
Funkfrequenz	1,9 GHz n-DECT
Sender	SMARTplayer

Installation

Gewicht	780 g
Stromversorgung	AC 100-240 V; 50/60 Hz; 0.5 A
Anschlüsse	Schraubklemme