SMARTplayer



Das smarte Steuerungsgerät für alle SMART Lautsprecher

Störungsfreie Wireless Musikwiedergabe in HiFi Qualität

Der CONOWAVE SMARTplayer erstellt die Funkverbindungsstrecke von der Audioquelle zu den CONOWAVE SMART Lautsprechern. Dabei kann die Audioquelle analog oder digital über Netzwerk in den SMARTplayer eingespeist werden. Es können beliebig viele SMARTplayer parallel betrieben werden, welche wiederum eine beliebige Anzahl von Lautsprechern ansteuern. Der SMARTplayer bietet neben einfachster Bedienung mittels mitgelieferter Fernbedienung zusätzlich die Möglichkeit über die NewTec App weitere Einstellungen vorzunehmen.
Das Audiosignal wird mit 48 kHz und 16 Bit hochqualitativ im 1,9 GHz Band nahezu latenzfrei und synchron vom SMARTplayer an alle Lautsprecher gesendet.

Produktkodex

200705	SMARTplayer - BLACK

Technische Daten

Anwendung

Wireless Sender des SMART Audio Systems

Design

Farben	●
Abmessungen	140 x 40 x 115 mm
Material Gehäuße	ASA lackiert

Klang

Funkfrequenz	1,9 GHz n-DECT (Frequenzband: 1880-1900 MHz)
Musikübertragung	48.000 Hz/16Bit (20 Hz – 20 kHz)

Installation

Gewicht	240 g
Stromversorgung	AC 100-240V / DC 5V / 1A
Stromanschluss	Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse	LAN: Ethernet Port RJ45, 100Mbit/s RCA Stereo IN (Cinch)