SMARTplayer



Il dispositivo di controllo per tutti gli altoparlanti SMART

Riproduzione musicale wireless senza interferenze con qualità HiFi

Il CONOWAVE SMARTplayer trasmette l'audio in modalità wireless ai diffusori CONOWAVE SMART. La sorgente audio può essere immessa nello SMARTplayer in forma analogica o digitale attraverso la rete. È possibile utilizzare in parallelo un numero illimitato di SMARTplayer, che a loro volta possono controllare un numero qualsiasi di altoparlanti. Oltre al semplice utilizzo del telecomando, lo SMARTplayer offre anche la possibilità di effettuare ulteriori impostazioni tramite app.

Il segnale audio viene inviato dallo SMARTplayer a tutti gli altoparlanti a 48 kHz e 16 bit nella banda di 1,9 GHz, quasi senza latenza e sincronizzato.

Codice prodotto

200705 SMARTplayer - BLACK

Dati tecnici

Applicazione

Trasmettitore wireless del sistema audio SMART

Design

Colori	●
Dimensioni	140 x 40 x 115 mm
Materiale	ASA verniciato

Suono

Frequenza radio	1,9 GHz n-DECT (banda di frequenza: 1880-1900 MHz)
Trasmissione	48.000 Hz/16Bit (20 Hz - 20 kHz)

Installazione

Peso	240 g
Alimentazione	AC 100-240V / DC 5V / 1A
Connessione	Alimentatore (compreso nella fornitura)
Porte	LAN: porta Ethernet RJ45, 100Mbit/s Ingresso stereo RCA